⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Déconnecter le courant électrique avant d'entreprendre des travaux.

Réinstaller tous les panneaux avant de faire fonctionner l'appareil.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

IMPORTANT

Electrostatic Discharge (ESD) Sensitive Electronics

ESD problems are present everywhere. ESD may damage or weaken the machine control electronics. The new control assembly may appear to work well after repair is finished, but failure may occur at a later date due to ESD stress.

- Use an anti-static wrist strap. Connect wrist strap to green ground connection point or unpainted metal in the appliance

  -OR-

  Touch your finger repeatedly to a green ground connection point or unpainted metal in the appliance.
- Before removing the part from its package, touch the anti-static bag to a green ground connection point or unpainted metal in the appliance.
- Avoid touching electronic parts or terminal contacts; handle machine control electronics by edges only.
- When repackaging failed machine control electronics in anti-static bag, observe above instructions.

IMPORTANT

Circuits électroniques sensibles aux décharges électrostatiques

Le risque de décharge électrostatique est permanent; une décharge électrostatique peut détériorer ou détruire les circuits électroniques de la machine. La nouvelle carte peut donner l'impression qu'elle fonctionne correctement après la réparation, mais une décharge électrostatique peut lui avoir fait subir des dommages qui provoqueront une défaillance plus tard.

- *Utiliser un bracelet de décharge électrostatique. Connecter le bracelet à la vis verte de liaison à la terre ou sur une surface métallique non peinte de l'appareil.*

  -OU-

  Toucher plusieurs fois du doigt la vis verte de liaison à la terre ou une surface métallique non peinte de l'appareil.
- *Avant de retirer la pièce de son sachet, placer le sachet antistatique en contact avec la vis verte de liaison à la terre ou une surface métallique non peinte de l'appareil.*
- *Éviter de toucher les composants électroniques ou les broches de contact; tenir les circuits électroniques de la machine par les bords seulement lors des manipulations.*
- *Lors du réemballage des circuits électroniques de la machine défaillante dans le sachet antistatique, appliquer les mêmes instructions.*

DIAGNOSTIC GUIDE

Before servicing, check the following:

- Is the power cord firmly plugged into a live circuit with proper voltage?
- Has a household fuse blown or circuit breaker tripped? Time delay fuse?
- Is dryer vent properly installed and clear of lint or obstructions?
- All tests/checks should be made with a VOM or DVM having a sensitivity of 20,000 ohms per volt DC or greater.
- Check all connections before replacing components. Look for broken or loose wires, failed terminals, or wires not pressed into connectors far enough.
- The most common cause for control failure is corrosion on connectors. Therefore, disconnecting and reconnecting wires will be necessary throughout test procedures.
- Connectors: Look at top of connector. Check for broken or loose wires. Check for wires not pressed into connector far enough to engage metal barbs.
- Resistance checks **must** be made with power cord **unplugged** from outlet.

GUIDE DE DIAGNOSTIC

Avant d'entreprendre un travail de réparation, *vérifier ce qui suit :*

- *Cordon d'alimentation correctement branché sur une prise de courant alimentée sous la tension appropriée?*
- *Fusible grillé ou disjoncteur ouvert? Fusible temporisé?*
- *Conduit d'évacuation convenablement installé et pas obstrué par charpie ou débris?*
- *Effectuer tous les tests et contrôles avec un voltmètre dont la résistance interne est de 20 000 ohms par volt CC ou plus.*
- *Contrôler la qualité de toutes les connexions avant de remplacer des composants. Rechercher conducteurs brisés ou mal connectés, broches défaillantes ou connecteurs insuffisamment enfoncés.*
- *La corrosion des connecteurs est la cause de défaillance la plus fréquente. Par conséquent au cours du processus de test il est nécessaire de débrancher et rebrancher les conducteurs.*
- *Connecteurs : Examiner le sommet des connecteurs. Rechercher conducteurs brisés ou mal connectés. Un conducteur peut être insuffisamment enfoncé pour qu'il puisse avoir un bon contact sur la broche métallique.*
- *Effectuer les mesures de résistance alors que le cordon d'alimentation est* ***débranché*** *de la prise de courant.*

GAS DRYER WIRING DIAGRAM

SÉCHEUSE À GAZ SCHÉMA DE CÂBLAGE

IMPORTANT: Electrostatic (static electricity) discharge may cause damage to machine control electronics. See page 1 for details.

IMPORTANT : *Une décharge d'électricité statique peut faire subir des dommages aux circuits électroniques. Pour les détails, voir la page 1.*





Pluggable Drive Motor Switch

Commutateur du moteur d'entraînement enfichable

Centrifugal Switch (Motor)

Commutateur centrifuge (moteur)

Function/*Fonction*	Contacts 3M	5M	6M
Start/*Démarrage*	●	●	
Run/*Fonctionnement*		●	●

● = Contacts closed/*Contacts fermés*

Drum Size	7.0 cubic feet
Taille du tambour	*7,0 pieds cubes*
Drum Speed	51.5 ± 3 RPM CW
Vitesse du tambour	*51,5 ± 3 tours par minute (horaire)*



Gas Valve

Soupape à gaz

COMPONENT *COMPOSANT*	PART NUMBER *NUMÉRO PIÈCE*
Console Electronics and Housing *Module électronique de la console et carter* for **White/Platinum** Model: *pour modèle* ***blanc/platine :*** **GGW9200LW**	8519389
for **White/Blue** Model: *pour modèle* ***blanc/bleu :*** **GGW9200LQ**	8519390
Machine Control Electronics *Circuit électronique de commande de la machine*	3978918
Main Wire Harness *Câblage principal*	8299927
Digital Wire Harness *Câblage numérique*	8299929
Wire Harness, Moisture Sensor *Câblage - détecteur d'humidité*	3406653
Wire Harness, Gas Valve *Câblage - électrovanne à gaz*	3401850

COMPONENT *COMPOSANT*	PART NUMBER *NUMÉRO PIÈCE*
Door Switch *Commutateur de la porte*	8519323
Wire and Door Switch Assembly *Câblage et contacteur de la porte*	8283288
Belt Switch *Commutateur de la courroie*	3394881
Thermal Fuse *Fusible thermique*	3390719
Gas Burner Assembly *Brûleur à gaz*	8318276
High Limit Thermostat *Thermostat - limite haute*	3403140
Drive Motor *Moteur d'entraînement*	3395654
Thermistor - NTC 10K Ohms *Thermistance - NTC 10K ohms*	3976615

DISPLAY FAULT/ERROR CODES

The error codes below would be indicated when attempting to start a drying cycle, or after activating the Diagnostic Test Mode.

CODES D'ANOMALIE/ERREUR

Les codes d'erreur ci-dessous sont normalement affichés lors d'une tentative de mise en marche d'un programme de séchage, ou après l'activation du mode de test de diagnostic.

Display *Affiché*	DESCRIPTION	EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE	*DESCRIPTION*	*EXPLICATIONS ET OPÉRATIONS RECOMMANDÉES*
PF	POWER FAILURE	**"PF"** flashes to indicate that a power failure occurred while the dryer was running. Press **Start** to continue the cycle, or press **Pause/Cancel** to clear the display.	*PANNE DE COURANT*	*"**PF**" clignote pour indiquer qu'une panne de courant est survenue durant le fonctionnement de la sécheuse. Appuyer sur **Start** pour continuer le programme, ou sur **Pause/Cancel** pour effacer l'affichage.*
E1	THERMISTOR OPEN	**"E1"** flashes if the thermistor is open. See TEST #3a.	*THERMISTANCE OUVERTE*	*Code "**E1**" clignotant si la thermistance est ouverte. Voir TEST n° 3a.*
E2	THERMISTOR SHORTED	**"E2"** flashes if the thermistor has shorted. See TEST #3a.	*THERMISTANCE EN COURT-CIRCUIT*	*Code "**E2**" clignotant si la thermistance est en court-circuit. Voir TEST n° 3a.*



Console Diagnostics **Figure 1** *Diagnostic de la console*

TROUBLESHOOTING GUIDE

Some tests will require accessing components. See figure 14, page 12 for component locations.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Certains tests nécessitent l'accès aux composants. Pour la position de chaque composant, voir la figure 14, page 12.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE / TEST	*PROBLÈME*	*CAUSE POSSIBLE/TEST*
NOTE: Possible Cause/Tests MUST be performed in the sequence shown for each problem.		***REMARQUE : Les étapes des tests DOIVENT être exécutées dans l'ordre présenté ci-dessous pour chaque problème.***	
WON'T POWER UP. *(No response when "Control On" button is pressed.)*	1. 115V electrical supply. See TEST #1. 2. Check harness connections. 3. Control Electronics and housing. See TEST #5.	***PAS DE MISE EN MARCHE.*** *(Pas de réaction lors de la pression sur le bouton "Control On".)*	*1. Alimentation 115 V. Voir TEST n° 1.* *2. Contrôler les connexions du câblage.* *3. Module de commande électronique et carter. Voir TEST n° 5.*
WON'T START CYCLE WHEN START BUTTON IS PRESSED.	1. If number display flashes, check to be sure the door is completely shut, and press and hold down Start for about 1 second. 2. See TEST #2. 3. See TEST #6.	***PAS DE MISE EN MARCHE DU PROGRAMME LORS DE LA PRESSION SUR LA TOUCHE.***	*1. Si clignotement des chiffres sur l'afficheur, vérifier que la porte est parfaitement fermée, appuyer et maintenir la pression sur START pendant environ 1 seconde.* *2. Voir TEST n° 2.* *3. Voir TEST n° 6.*
WON'T SHUT OFF WHEN EXPECTED.	1. Check Pause/Cancel button. See TEST #5. 2. Control Electronics and housing. See TEST #5. 3. Moisture Sensor. See TEST #4.	***PAS D'ARRÊT AU MOMENT PRÉVU.***	*1. Contrôler le bouton Pause/Cancel. Voir TEST n° 5.* *2. Module de commande électronique et carter. Voir TEST n° 5.* *3. Détecteur d'humidité. Voir TEST n° 4.*
CONTROL WON'T ACCEPT SELECTIONS.	Console electronics and housing. See TEST #5.	***LE SYSTÈME DE COMMANDE N'ACCEPTE PAS LES SÉLECTIONS.***	*Module électronique de la console et carter . Voir TEST n° 5.*
WON'T HEAT.	1. Heater. See TEST #3. 2. Check harness connections. 3. Check installation.	***AUCUN CHAUFFAGE.***	*1. Élément chauffant. Voir TEST n° 3.* *2. Contrôler les connexions du câblage.* *3. Contrôler l'installation.*
HEATS IN AIR CYCLE.	Thermistor. See TEST #3a.	***CHAUFFAGE POUR LE PROGRAMME DU SÉCHAGE À L'AIR.***	*Thermistance. Voir TEST n° 3a.*
SHUTS OFF BEFORE CLOTHES ARE DRY.	Moisture Sensor. See TEST #4.	***LINGE HUMIDE LORS DE L'ARRÊT DE LA SÉCHEUSE.***	*Capteur d'humidité. Voir TEST n° 4.*

DIAGNOSTIC TESTS

These tests allow factory or service personnel to test and verify all inputs to the machine control electronics. One may want to do a quick and overall checkup of the dryer with these tests before going to specific troubleshooting tests.

ACTIVATING THE DIAGNOSTIC TEST MODE

1. Be sure the dryer is in Standby Mode (plugged in and all indicators off).
2. Press the following button sequence: **More Time → Less Time → More Time → Less Time** - all within 5 seconds.
3. All indicators on the console are illuminated with "88" showing in the "Estimated Time Remaining" (two-digit) display, if this test mode has been entered successfully.

If unsuccessful entry into diagnostic mode, actions can be taken for specific indications:

Indication 1: **None of the indicators or display turns on.**

Action: Select any Manual Cycle. If indicators come on, then try to change the dryer time by pressing the More Time and Less Time buttons. If either button fails to change the time, something is faulty with one of those buttons, and it is not possible to enter the diagnostic mode. Remove the console electronics and housing. See Accessing & Removing the Electronic Assemblies, page 13.

If no indicators come on after pressing the Manual Cycle buttons, go to **Troubleshooting Test #1** below (115 VAC Supply Connection).

Indication 2: ***E*1 or E2 flashes from the display.**

Action: Proceed to **Troubleshooting Test #3a** (Thermistor Test) page 7.

Indication 3: **E3 flashes from the display.**

Action: Check that the correct machine control electronics and Console Electronics and Housing are installed. Do so by removing these components to view the part numbers and compare them to the part numbers in the Component Table on page 2. See Accessing & Removing the Electronic Assemblies, page 13. Replace components if necessary.

Diagnostic: Console switches and indicators

Pressing each button or turning the cycle selector to each cycle should cause a beep tone and control one or more LEDs as shown in figure 1, Console Diagnostics on page 3. Pressing the Start button will also control the motor and heater, while the two-digit display will indicate "02".

Diagnostic: Moisture Sensor

Locate two metal strips on the face of the lint screen housing. Bridge these strips with a wet cloth or a finger. If a beep is heard and "03" is displayed on the console, the sensor is OK. If not, or if a beep tone is heard ***before*** bridging the moisture strips, go to page 9, **Troubleshooting Test #4**, step 2.

Diagnostic: Door Switch

Opening the door should cause a beep tone and a number and letter to be indicated in the two-digit display. Closing the door firmly should cause a beep tone and the display to go blank or indicate "88".

TESTS DE DIAGNOSTIC

Ces tests permettent au technicien de contrôler tous les signaux d'entrée parvenant au système de commande électronique de la machine. Ces tests permettent l'exécution d'un contrôle global et rapide de la sécheuse avant le passage à des tests de diagnostic spécifiques.

ACTIVATION DU MODE «TESTS DE DIAGNOSTIC»

1. *Appareil au mode d'attente (appareil branché, aucun affichage).*
2. *En moins de 5 secondes, appuyer sur les touches suivantes dans l'ordre indiqué :* ***More Time*** *(Plus de temps)* ***→ Less Time*** *(Moins de temps)* ***→ More Time*** *(Plus de temps)* ***→ Less Time*** *(Moins de temps)*
3. *Si le passage au mode de test a été réussi, tous les témoins et indicateurs de la console sont illuminés et l'afficheur présente « 88 » dans le champ « Estimated Time Remaining » (temps restant estimé) (deux caractères).*

En cas d'échec du passage au mode de diagnostic, on peut exécuter certaines actions, selon l'indication spécifique :

Indication 1 : Aucune illumination (témoins lumineux ou affichage).

Action : *Sélectionner un programme manuel. Si les témoins s'illuminent, appuyer sur les touches More Time et Less Time pour essayer de changer le temps de séchage. Si l'une des touches ne peut provoquer une modification du temps de séchage, une anomalie affecte l'une des touches (c'est pourquoi il est impossible de passer au mode de diagnostic). Enlever le module électronique de la console et son carter. Voir la page 13 - Modules électroniques accès et dépose.*

Si aucun témoin ne s'illumine après une pression sur les touches de programme manuel, passer au ***test de dépannage nº 1*** *ci-dessous (alimentation 115 V CA).*

Indication 2 : Clignotement de E1 ou E2 sur l'afficheur.

Action : *Passer au* ***test de dépannage nº 3a*** *(thermistance) page 7.*

Indication 3 : Clignotement de E3 sur l'afficheur.

Action : *Vérifier que les composants corrects sont installés pour le module de commande électronique et le module électronique de la console et son carter; pour cela, enlever ces composants pour pouvoir examiner les numéros de pièce; vérifier la concordance de ces numéros avec les indications du tableau de composant à la page 2. Voir la page 13 - Modules électroniques accès et dépose. Remplacer les composants si nécessaire.*

Diagnostic : Témoins et contacteurs de la console

Chaque pression sur un bouton ou la rotation du sélecteur de programme à chaque programme doit provoquer l'émission d'un signal sonore, ou commander une ou plusieurs DEL (voir figure 1 - Diagnostic de la console à la page 3). Une pression sur le bouton Start (mise en marche) commande également la mise en marche du moteur et de l'élément chauffant, tandis que le code 02 apparaît sur l'afficheur.

Diagnostic : Détecteur d'humidité

Identifier les deux rubans métalliques sur la face du carter du tamis à peluches. Établir un pontage entre ces deux rubans métalliques avec un doigt ou un tissu humide; si le détecteur est en bon état, l'appareil émet un signal sonore et le code 03 apparaît sur l'afficheur de la console; sinon, ou si l'appareil émet un signal sonore ***avant*** *l'établissement d'un pontage entre les rubans du détecteur d'humidité, passer à la page 9,* ***test de dépannage nº 4****, étape 2.*

Diagnostic : Contacteur de la porte

L'ouverture de la porte doit provoquer l'émission d'un signal sonore, tandis qu'un chiffre et une lettre apparaissent sur l'afficheur. Une manœuvre ferme de fermeture de la porte doit provoquer l'émission d'un signal sonore et la disparition du code affiché ou l'apparition de « 88 » sur l'afficheur.

TROUBLESHOOTING TESTS

TEST #1 115 VAC Supply Connection

This test assumes that proper voltage is present at the outlet. Note: These checks are done with the dryer **unplugged**.

Remove the cover plate from the top right corner of the back of the dryer, before doing the checks. See figure 2.



Remove the cover *Enlever le couvercle.*

Figure 2

TESTS DE DÉPANNAGE

TEST Nº 1 Connexion à la source 115 V CA

Pour ce test, on suppose que la tension appropriée est disponible sur la prise de courant. Note : On doit effectuer ces contrôles alors que la sécheuse ***n'est pas branchée.***

Avant d'effectuer les contrôles, enlever le couvercle dans l'angle supérieur droit à l'arrière de la sécheuse. Voir figure 2.

1. After removing the cover plate, check that the power cord is firmly connected to the dryer's wire harness. See figure 3.
2. Access the machine control electronics without disconnecting any wiring to the control board. See page 13, figure 16.
3. With an ohmmeter, check for continuity between the neutral (N) terminal of the plug and P1-2 (white wire) on the machine control board. The left-hand side of figure 4 shows the position of the neutral terminal (N) on the power cord plug.
   - → If there is continuity, go to step 4.
   - → If there is no continuity, disconnect the white wire of the harness from the power cord at the location illustrated in figure 3. Test the continuity of the power cord neutral wire as shown in figure 4. If an open circuit is found, replace the power cord. Otherwise, go to step 4.
4. In a similar way, check the continuity between the L1 terminal of the plug and P1-5 (black wire) on the control board.
   - → If there is continuity, replace the control board.
   - → If there is no continuity, check the continuity of the power cord in a similar way to that illustrated in figure 4 but for power cord L1 wire.
   - → If an open circuit is found, replace the power cord. Otherwise, go to step 5.
5. Replace the main harness.



Power cord-to-wire harness connection for gas dryer.

Raccordement entre cordon d'alimentation et câblage de la sécheuse (sécheuse à gaz).

Figure 3



Power cord terminals, gas dryer.

Cordon d'alimentation - sécheuse à gaz.

Figure 4



Carefully remove drum belt.

Enlever prudemment la courroie.

Figure 5

TEST #2 Motor Circuit Test

This test will check the wiring to the motor and the motor itself. The following items are part of this system:

- Harness/connection
- Belt/belt switch
- Motor
- Door switch
- Machine control electronics. See ESD information, page 1.

1. **Unplug the dryer.** Access the machine control electronics and measure the resistance across P1-3 and P1-4. See Accessing & Removing the Electronic Assemblies, page 13.
   - → If resistance across P1-3 and P1-4 is in the range of 2 to 4 ohms, replace the machine control electronics.
   - → Otherwise, go to step 2.
2. Check the wiring and components in the path between these measurement points by referring to the wiring diagram on page 2.
3. Check the belt switch and motor. Access the belt switch and motor by removing the back panel. See page 16. Carefully remove the drum belt from the spring-loaded belt switch pulley, gently letting the belt switch pulley down. See figure 5.

TEST Nº 2 Test des circuits du moteur

Ce test permet de contrôler le câblage du moteur et le moteur lui-même. Le système comprend les éléments suivants :

- *Câblage/connexion*
- *Courroie/commutateur de la courroie*
- *Moteur*
- *Commutateur de la porte*
- *Circuit électronique de commande de la machine. Voir à la page 1 l'information sur la décharge électrostatique.*

1. ***Débrancher la sécheuse**. Accéder au module de commande électronique de la machine; mesurer la résistance entre P1-3 et P1-4. Voir à la page 13 - Modules électroniques accès et dépose.*
   - → *Si la résistance mesurée entre P1-3 et P1-4 est de 2 à 4 ohms, remplacer le module de commande électronique de la machine.*
   - → *Sinon passer à l'étape 2.*
2. *Contrôler le câblage et les composants entre ces points de mesure - voir le schéma de câblage à la page 2.*
3. *Contrôler le contacteur de la courroie et le moteur. Ôter le panneau arrière pour accéder au moteur et au contacteur de la courroie. Voir page 16. Séparer prudemment la courroie de l'ensemble poulie/ contacteur chargé par ressort; laisser l'ensemble poulie/contacteur descendre doucement. Voir la figure 5.*

4. Remove the white connector from the drive motor switch. See figure 6.



Remove white connector. *Débrancher le connecteur blanc.*

Figure 6

4. *Débrancher le connecteur blanc du contacteur du moteur. Voir figure 6.*

5. Using figure 7, check for the resistance values of the motor Main and Start winding coils as shown in the table below.

NOTE: *Main and Start winding coils must be checked at the motor.*

WINDING	RESISTANCE	CONTACT POINTS OF MEASUREMENT
MAIN	2.4 Ω - 3.6 Ω	Blue wire in back and white/orange wire
START	2.4 Ω - 3.8 Ω	Blue wire in back and violet wire

→ If the resistance at the motor is correct, there is an open circuit between the motor and machine control electronics. Check for failed belt switch.


Main Winding: Blue Wire in Back and White/Orange Wire
Bobinage principal : conducteur bleu à l'arrière et conducteur blanc/orange
Start Winding: Blue Wire in Back and Violet Wire
Bobinage de démarrage : conducteur bleu à l'arrière et conducteur violet

Main and start winding measure points. *Points de mesure pour les bobinages du moteur.*

Figure 7

5. *Voir la figure 7. Mesurer la résistance des bobinages principal et de démarrage (voir ci-dessous).*

NOTE : *On doit contrôler les bobinages principal et de démarrage sur le moteur.*

BOBINAGE	RÉSISTANCE	POINTS DE MESURE
PRINCIPAL	2,4 Ω - 3,6 Ω	Bobinage principal : conducteur bleu à l'arrière et conducteur blanc/orange
DÉMARRAGE	2,4 Ω - 3,8 Ω	Bobinage de démarrage : conducteur bleu à l'arrière et conducteur violet

→ *Si la résistance du bobinage du moteur est correcte, il doit y avoir un circuit ouvert entre le moteur et le module de commande électronique de la machine. Déterminer si le contacteur de la courroie est défaillant.*

6. Check the belt switch by measuring resistance between the two blue wires, as shown in figure 8, while pushing up the belt switch pulley.

→ If the resistance reading goes from infinity to a few ohms as pulley arm closes the switch, belt switch is ok. If not, replace the belt switch.

→ If belt switch is okay and there is still an open circuit, check and repair the wiring harness.

→ If the Start winding is in question and the resistance is much greater than 4 Ωs, replace the motor.

7. Door Switch problems can be uncovered in the Diagnostic Tests on page 4; however, if this was not done, the following can be done without applying power to the dryer. Connect an ohmmeter across P1-2 (neutral, white wire) and P1-3 (door, blue wire). With the door properly closed, the ohmmeter should indicate a closed circuit (0-2 ohms). If not, replace the door switch assembly.



Checking the belt switch. *Contrôler le contacteur de la courroie.*

Figure 8

6. *Contrôler le contacteur de la courroie : mesurer la résistance entre les deux conducteurs bleus (voir la figure 8) tout en poussant vers le haut l'ensemble poulie/contacteur.*

→ *Si la résistance mesurée passe de l'infini à quelques ohms lors de la fermeture du contacteur, le contacteur de la courroie est en bon état. Sinon remplacer le contacteur de la courroie.*

→ *Si le contacteur de la courroie est en bon état et s'il y a toujours un circuit ouvert, contrôler et réparer le câblage.*

→ *Si on doit incriminer le bobinage de démarrage et si la résistance est bien supérieure à 4 Ω, remplacer le moteur.*

7. *On peut identifier un problème du contacteur de la porte lors des tests de diagnostic de la page 4; cependant, si cela n'a pas été fait, on peut exécuter les opérations suivantes sans mettre la sécheuse sous tension. Brancher un ohmmètre entre les points P1-2 (neutre, conducteur blanc) et P1-3 (porte, conducteur bleu). Lorsque la porte est correctement fermée, on doit mesurer une résistance de 0 à 2 ohms (circuit fermé); sinon, remplacer le contacteur de la porte.*

TEST #3 Heater Test

NOTE: *All tests are done with the dryer* ***unplugged****.*

This test is performed when either of the following situations occur:

- ✔ **Dryer doesn't heat**
- ✔ **Heat won't shut off**

This test checks the components making up the heating circuit. The following items are part of this system:

- Harness/ connection
- Heater relay
- Thermal fuse
- High limit thermostat
- Gas burner assembly
- Centrifugal switch
- Thermistor
- Machine control electronics. See ESD information, page 1.
- Console electronics
- Gas supply

Dryer does not heat:

Remove the toe panel to access the thermal components. See figure 15, page 13. Locate the components using figure 9.

1. Perform **Troubleshooting Test #3b**. If the thermal fuse is ok, go to step 2.
2. Locate the high limit thermostat. See figure 9. Measure the continuity through it by connecting the meter probes on the red wire and blue wire.
   - → If there is an open circuit, replace the high limit thermostat.
   - → Otherwise, go to step 3.
3. Perform **Troubleshooting Test #3c** (Gas Valve Test). If this is OK, replace the machine control electronics.



Thermal Components, viewed from front.

Composants du système de chauffage - vue de face.

Figure 9

Heat will not shut off:

Access the machine control electronics, and measure the resistance between P2-5 (red/ white wire) and P2-6 (black wire). See Accessing & Removing the Electronic Assemblies, page 13.

- → If 6 – 7 k ohms are measured, replace the machine control electronics.
- → If the resistance is much greater than 7 k ohms, replace the thermistor.

TEST #3a Thermistor Test

The machine control electronics monitors the exhaust temperature using the thermistor, and cycles the heater relay on and off to maintain the desired temperature.

Begin with an empty dryer and a clean lint screen.

1. **Unplug the dryer.** Set the following configuration:
   - → Door - must be firmly closed
   - → Press **Control On**
   - → Press **End Of Cycle Signal (Louder)**
   - → Press **Start**
2. If after 60 seconds, E1 or E2 flashes in the display and the dryer shuts off, the thermistor or wire harness is either shorted or open.
   - → **Unplug the dryer.** Check wire connections at the machine control electronics and thermistor. See Accessing the Machine Control Electronics Assembly, page 13, and figure 9 for thermistor location.
   - → If wire connections are good, remove the two wires from the thermistor and replace the thermistor. See figure 9. Plug dryer back into supply outlet.

TEST Nº 3 Contrôle de l'élément chauffant

REMARQUE : *Tous les tests sont exécutés alors que la sécheuse est débranchée.*

On exécute ce test lorsque l'une des situations suivantes se manifeste :

- ✔ ***Absence de chauffage***
- ✔ ***Impossibilité d'arrêt du chauffage***

Avec ce test, on contrôle les composants du circuit de chauffage; il s'agit des composants suivants :

- *Câblage/ connexion*
- *Relais de chauffage*
- *Fusible thermique*
- *Thermostat - limite haute*
- *Brûleur à gaz*
- *Commutateur centrifuge*
- *Thermistance*
- *Circuit électronique de commande de la machine. Voir à la page 1 l'information sur la décharge électrostatique.*
- *Module électronique de la console*
- *Alimentation à gaz*

Absence de chauffage :

Enlever le panneau de plinthe pour accéder aux composants du système de chauffage. Voir figure 15, page 13. À l'aide de la figure 9, identifier les composants.

1. *Exécuter le* ***test de dépannage nº 3b****. Si le fusible thermique est en bon état, passer à l'étape 2.*
2. *Identifier le thermostat de limite haute; voir la figure 9. Contrôler la continuité à travers le thermostat : connecter l'instrument sur les conducteurs rouge et bleu.*
   - → *S'il y a un circuit ouvert, remplacer le thermostat de limite haute.*
   - → *Sinon, passer à l'étape 3.*
3. *Exécuter le* ***test de dépannage nº 3c*** *(électrovanne à gaz). Si l'électrovanne est en bon état, remplacer le module de commande électronique de la machine.*

Impossibilité d'arrêt du chauffage :

Accéder au module de commande électronique de la machine et mesurer la résistance entre les points P2-5 (conducteur rouge/blanc) et P2-6 (conducteur noir). Voir la page 13 - Modules électroniques accès et dépose.

- → *Si on mesure une résistance de 6-7 k-ohms, remplacer le module de commande électronique de la machine.*
- → *Si la résistance est bien supérieure à 7 k-ohms, remplacer la thermistance.*

TEST Nº 3a Test de la thermistance

Le module de commande électronique de la machine assure un suivi de la température dans le circuit de décharge, au moyen d'une thermistance; l'alimentation intermittente du relais du circuit de chauffage permet de maintenir la température désirée. Travailler sur une sécheuse vide, avec tamis à peluches propre.

1. ***Brancher la sécheuse*** *et établir la configuration suivante :*
   - → *Porte - parfaitement fermée*
   - → *Appuyer sur* ***Control On*** *(module de commande en marche)*
   - → *Appuyer sur* ***End Of Cycle Signal*** *(signal de fin de programme)* ***(Louder)*** *(Plus fort)*
   - → *Appuyer sur* ***Start*** *(mise en marche)*
2. *Si après 60 secondes on obtient le clignotement du code E1 ou E2 sur l'afficheur alors que la machine s'arrête, il y a un court-circuit ou circuit ouvert affectant la thermistance ou le câblage.*
   - → ***Débrancher la sécheuse.*** *Contrôler les branchements sur les broches du module de commande électronique de la machine et la thermistance. Voir Accès au module de commande électronique de la machine, page 13, et la figure 9 pour l'emplacement de la thermistance.*
   - → *Si les connexions sont en bon état, débrancher les deux conducteurs de la thermistance et remplacer la thermistance. Voir figure 9. Rebrancher la sécheuse sur la prise de courant.*

Temperature Setting *Sélecteur température*	Exhaust Temperatures *Températures au point de décharge*		Thermistor resistance value at heater shutoff (digital or analog meter) kΩ		*Résistance de la thermistance au point d'interruption du chauffage (affichage numérique ou analogique)* kΩ	
	Heat Turns Off *Arrêt du chauffage*	Heat Turns On *Chauffage actif*				
High *Haut*	68° ± 6°C (155° ± 10°F)	6 - 8°C (10 - 15°F) below the heat turn off temperature 6 - 8°C (10 - 15°F) *au-dessous du point d'interruption du chauffage*	2.5	1.5	*2,5*	*1,5*
Medium *Moyen*	60° ± 6°C (140° ± 10°F)		4.0	3.0	*4,0*	*3,0*
Low *Bas*	52° ± 6°C (125° ± 10°F)		5	4.3	*5*	*4,3*
Extra Low *Très bas*	41° ± 3°C (105° ± 5°F)		6	5	*6*	*5*

3. If E1 or E2 does not flash in the display, the connections to the thermistor are good. Therefore, check the thermistor's resistance value at any or all of the temperature levels in question, using the Timed Dry Cycle, and the following process:

Hold a glass bulb thermometer capable of reading from 32° to 82°C (90° to 180°F) in the center of the exhaust outlet. The table at the top of the page shows correct exhaust temperatures.

4. If the exhaust temperature is not within specified limits, check the resistance of the thermistor.

NOTE: All thermistor resistance measurements must be made while dryer is ***unplugged***.

The top table also gives the resistance values that should be observed for the various temperature settings.

If needed, the table at right gives temperatures and their associated resistance values.

→ If the thermistor resistance checks within normal limits, replace the machine control electronics.

THERMISTOR RESISTANCE			
TEMP. °C (°F)	RES. K Ω	TEMP. °C (°F)	RES. K Ω
10° (50°)	19.9	27° (80°)	9.2
16° (60°)	15.3	32° (90°)	7.4
21° (70°)	11.9	38° (100°)	5.7

TEST #3b Thermal Fuse Test

Unplug the dryer. Access the thermal fuse by first removing the toe panel. See Removing the Toe Panel, page 13, and figure 9 on page 7 for thermal fuse location.

The thermal fuse is wired in series with the dryer gas valve. If the thermal fuse is open, replace it.

TEST #3c Gas Valve Test

Access the gas valve by first removing the toe panel. See Removing the Toe Panel, page 13.

Use an ohmmeter to determine if a gas valve coil has failed. Remove harness plugs. Measure resistance across terminals. See Figure 10. Readings should match those shown in the chart. If not, replace coil.

IMPORTANT: Be sure all harness wires are looped back through the strain relief after checking or replacing coils.

3. *Si on n'observe pas le clignotement du code E1 ou E2 sur l'afficheur, les connexions sur la thermistance sont en bon état. Par conséquent, mesurer la résistance de la thermistance pour chaque niveau de température suscitant le problème - utiliser le programme «séchage minuté» et la méthode suivante.*

Tenir un thermomètre en verre capable de produire une indication de 32 à 82°C (90 à 180°F) au centre de la bouche de décharge. Le tableau ci-dessus indique les températures correctes.

4. *Si la température au niveau de la bouche de décharge n'est pas située dans la plage spécifiée, mesurer la résistance de la thermistance.*

***NOTE :** Toute mesure de la résistance de la thermistance doit être effectuée alors que la sécheuse est **débranchée**.*

Le tableau ci-dessus indique les valeurs de résistance correspondant aux divers intervalles de température.

Si besoin, le tableau à droite présente la correspondance entre les températures et valeurs de résistance.

→ *Si les valeurs de résistance mesurées sur la thermistance sont correctes, remplacer le module de commande électronique de la machine.*

RÉSISTANCE DE LA THERMISTANCE			
TEMP. °C (°F)	RÉS. K Ω	TEMP. °C (°F)	RÉS. K Ω
10° (50°)	19,9	27° (80°)	9,2
16° (60°)	15,3	32° (90°)	7,4
21° (70°)	11,9	38° (100°)	5,7

TEST Nº 3b Test du fusible thermique

***Débrancher la sécheuse.** Ôter le panneau de plinthe pour accéder au fusible thermique. Voir Dépose du panneau de plinthe à la page 13, et la figure 9 à la page 7 pour la position du fusible thermique.*

Le fusible thermique est raccordé en série à l'électrovanne à gaz de la sécheuse. Si le fusible thermique est ouvert, remplacer le fusible.

TEST Nº 3c Électrovanne à gaz

Ôter le panneau de plinthe pour accéder à l'électrovanne à gaz. Voir la page 13 - Dépose du panneau de plinthe.

À l'aide d'un ohmmètre, contrôler la continuité à travers la bobine de l'électrovanne : débrancher les conducteurs et mesurer la résistance entre les broches. Voir Figure 10. Les valeurs mesurées doivent correspondre aux indications du tableau. Si ce n'est pas le cas, remplacer la bobine.

***IMPORTANT :** Après la vérification et la remise en place, vérifier que tous les conducteurs sont regroupés dans le passe-fil.*



Terminals	Resistance
1 to 2	1365Ω ± 25
1 to 3	560Ω ± 25
4 to 5	1220Ω ± 50

Broches	*Résistance*
1 à 2	*1365Ω ± 25*
1 à 3	*560Ω ± 25*
4 à 5	*1220Ω ± 50*

Figure 10

TEST #4 Moisture Sensor Test

This test is performed when an automatic cycle stops too soon, or runs much longer than expected. Note: Dryer will shut down automatically after 2½ hours.

The following items are part of this system:

- Harness/connection
- Metal sensor strips
- Machine control electronics.

1. Enter the **Diagnostic Test** mode. See procedure on page 4.

2. Open the dryer door. If a beep tone is heard and "03" is displayed on the console as soon as the door is opened, a short circuit exists in the moisture sensor system.

→ If this doesn't happen, go to step 3.

→ Otherwise, go to step 4.

NOTE: Over drying may be caused by a short circuit in the sensor system.

3. Locate the two metal sensor strips on the face of the lint screen housing. Bridge these strips with a wet cloth or finger.

→ If a beep is heard and "03" is displayed on the console, the sensor passes the test.

→ If not, go to step 7.

4. **Unplug the dryer.** Access the machine control electronics. Remove the connector P2 from the circuit board. Measure the resistance across terminals 1 (yellow/red wire) and 2 (black/yellow wire).

→ If the ohmmeter does not indicate (infinity) open circuit, go to step 5.

→ Otherwise, measure the resistance across between pins 1 and 2 of connector P2 on the machine control board. If a resistance less than 1 MΩ is measured (with analog or digital ohmmeter), inspect the control board for any debris bridging these pins. If no debris, replace the machine control electronics.

5. Access the moisture sensor by removing the toe panel (see Removing the toe panel, page 13). Disconnect the sensor from the wire harness. See figure 11.

Measure the resistance across the outermost contacts of the cable that includes the two red MOVs.



→ If a small resistance is measured, replace this component (Wire Harness, Moisture Sensor).

→ Otherwise go to step 6.

6. Measure the resistance across the pins of the mating connector. If a small resistance is measured here, replace this harness (Digital Wire Harness).

7. Measure the resistance across each of the outermost contacts and the center terminal (ground connection).



→ If a resistance less than infinity is measured, replace this component (Wire Harness, Moisture Sensor).

8. If moisture sensor diagnostic test passes, check the thermistor: Perform **Troubleshooting Test #3a**.

→ If the problem persists after replacing the moisture sensor and thermistor, replace the machine control electronics.



Disconnect sensor from wire harness.

Débrancher le détecteur d'humidité du câblage.

Figure 11

TEST Nº 4 Test du détecteur d'humidité

On exécute ce test si la machine s'arrête trop tôt lors de l'exécution d'un programme de séchage automatique, ou si elle fonctionne plus longtemps que prévu. Note : la sécheuse s'arrête automatiquement après 2 ½ heures.

Ce système comprend les composants suivants :

- *Câblage/connexion*
- *Rubans métalliques du détecteur*
- *Module de commande électronique de la machine.*

1. *Établir le mode* ***Test de diagnostic****. Voir la méthode à la page 4.*

2. *Ouvrir la porte de la sécheuse. Si l'appareil émet un signal sonore et affiche le code « 03 » dès l'ouverture de la porte, il y a un court-circuit au niveau du détecteur d'humidité.*

→ *Si ceci ne se produit pas, passer à l'étape 3.*

→ *Sinon, passer à l'étape 4.*

NOTE : *Une prolongation du temps de séchage peut être due à un court-circuit dans le circuit de détection d'humidité.*

3. *Identifier les deux rubans métalliques sur la face du carter du tamis à peluches. Établir un pontage entre ces deux rubans métalliques avec un doigt ou un tissu humide.*

→ *Si l'appareil émet un signal sonore et si le code 03 apparaît sur l'afficheur, le détecteur est en bon état;*

→ *Sinon, passer à l'étape 7.*

4. ***Débrancher la sécheuse.*** *Accéder au module de commande électronique de la machine. Débrancher le connecteur P2 de la carte des circuits. Mesurer la résistance entre la broche 1 (conducteur jaune/rouge) et la broche 2 (conducteur noir/jaune).*

→ *Si l'ohmmètre n'indique pas un circuit ouvert (résistance infinie), passer à l'étape 5.*

→ *Sinon, mesurer la résistance entre les broches 1 et 2 du connecteur P2 sur la carte des circuits de commande. Si la résistance est inférieure à 1 MΩ (mesure avec un ohmmètre numérique ou analogique), inspecter la carte des circuits; rechercher des débris qui pourraient former un pontage entre ces deux broches. S'il n'y a aucun débris, remplacer le module de commande électronique.*

5. *Enlever le panneau de plinthe pour accéder au détecteur d'humidité (voir la page 13 - Dépose du panneau de plinthe). Débrancher le détecteur d'humidité du câblage. Voir figure 11.*

Mesurer la résistance entre les contacts les plus éloignés du câble incluant les deux varistors rouges.



→ *Si on mesure une petite résistance, remplacer ce composant (câblage, détecteur d'humidité).*

→ *Sinon, passer à l'étape 6.*

6. *Mesurer la résistance entre les broches de l'autre moitié du connecteur. Si on mesure une petite résistance, remplacer ce câblage (câblage - circuit numérique)*

7. *Mesurer la résistance entre chacune des broches latérales et la broche centrale (liaison à la terre).*



→ *Si on mesure une résistance non infinie, remplacer ce composant (câblage, détecteur d'humidité).*

8. *Si le détecteur d'humidité est en bon état, contrôler la thermistance. Exécuter le* **test de dépannage nº 3a**.

→ *Si le problème persiste après remplacement du détecteur d'humidité et de la thermistance, remplacer le module de commande électronique.*

TEST #5 Button and LED Test

Refer to the **Diagnostic Test** on page 4 and activate the Diagnostic Test Mode. Check for the following situations:

- ✔ **None of the LEDs light up**
- ✔ **A particular group of LEDs does not light up**
- ✔ **A single LED does not light up**
- ✔ **No beep sound is heard**
- ✔ **No dryer function is activated when a particular button is pressed**
- ✔ **E3 error code is displayed**

None of the LEDs light up:

- See "Diagnostic Guide/Before servicing..." on page 1.
- Visually check that connectors P3 and P4 are inserted all the way into the machine control electronics. See Accessing the Machine Control Electronics on page 13. If these connections are good, remove P3 and P4 from the machine control electronics while the power is still on and the control is in the Diagnostic Test Mode.

A particular group of LEDs does not light up:

- A group or combination of LEDs share a common electronic connection. If this connection is open, all of the LEDs in the group will be disabled. Replace the console electronics and housing.

A single LED does not light up:

- Press the button or manipulate the dial associated with the LED several times. If the LED does not light up, the LED has failed. Replace the console electronics and housing.

No beep sound is heard:

- If the associated LEDs do light up, it is possible that the beeper circuit has failed. Check functions of buttons (see page 11) before replacing the machine control electronics.

No dryer function is activated when a particular button is pressed:

- If the associated LEDs do light up, it is possible that the machine control electronics has failed. Check functions of buttons (see page 11) before replacing the machine control electronics.

E3 error code is displayed:

- If the E3 error code is displayed, there is a user interface or software mismatch. It is also possible that a component on the console electronics or the machine control electronics has failed. Check functions of buttons (see Checking Functions of Buttons on page 11) before replacing the machine control electronics.

TEST #6 Door Switch Test

Go into the Diagnostic Test Mode. See page 4. Functionality is verified with a beep each time the door is closed and opened; and an alpha numeric code appears in the display ("0E", "0g", "1E", or "2E" etc.).

- → If any of the above conditions are not met, or if one of the dryer model codes listed above is displayed when the door is ***closed***, check that the wires between the door switch and machine control electronics are connected. See figure 12 for switch location, and see Accessing the Machine Control Electronics, page 13.
- → If the connections are ok, replace the wire and door switch assembly and retest.
- → If wire and door assembly have been replaced and dryer still does not start, replace the machine control electronics.



Door switch location. *Position du contacteur de la porte.*

Figure 12

TEST Nº 5 Test du bouton et de la DEL

Voir Tests de diagnostic à la page 4; activer le mode Tests de diagnostic. Rechercher les situations suivantes :

- ✔ ***Aucune DEL ne s'illumine***
- ✔ ***Les DEL d'un groupe particulier ne s'illuminent pas***
- ✔ ***Une DEL ne s'illumine pas***
- ✔ ***Aucune émission de signal sonore***
- ✔ ***Aucune fonction de la sécheuse n'est activée lors d'une pression sur un bouton particulier***
- ✔ ***Affichage du code d'erreur E3***

Aucune DEL ne s'illumine :

- *Voir "Guide de diagnostic/Avant d'entreprendre un travail de réparation..." à la page 1.*
- *Vérifier visuellement que les connecteurs P3 et P4 sont parfaitement insérés (à fond) dans le module de commande électronique. Voir la page 13 - Accès au module de commande électronique de la machine. Si ces connexions sont en bon état, exécuter les vérifications décrites à "Contrôle du fonctionnement des boutons et Contrôle du sélecteur de programme rotatif". Si ce test réussit, remplacer le module de commande électronique, sinon remplacer le module de commande électronique et le carter.*

Les DEL d'un groupe particulier ne s'illuminent pas :

- *Les DEL d'un groupe partagent une connexion commune. S'il y a un circuit ouvert au niveau de cette connexion, aucune des DEL du groupe ne peut fonctionner. Remplacer le module électronique de la console et son carter.*

Une DEL ne s'illumine pas :

- *Appuyer sur le bouton ou manipuler plusieurs fois le cadran associé à la DEL. Si la DEL ne s'illumine pas, elle est défaillante. Remplacer le module de commande électronique et le carter.*

Aucune émission de signal sonore :

- *Si on n'observe pas l'illumination de la DEL correspondante, il est possible qu'il y ait une défaillance du circuit d'émission de signaux sonores. Contrôler le fonctionnement des boutons (voir page 11) avant de remplacer le module de commande électronique de la machine.*

Aucune fonction de la sécheuse n'est activée lors d'une pression sur un bouton particulier :

- *Si la DEL associée à la touche s'illumine, il est possible que le module de commande électronique soit défaillant. Contrôler le fonctionnement des touches tactiles avant de remplacer le module de commande électronique. Voir "Contrôle du fonctionnement des boutons" page 11.*

Affichage du code d'erreur E3 :

- *Si le code E3 est affiché, il y a un défaut de concordance au niveau de l'interface utilisateur ou du logiciel. Il peut également y avoir une défaillance d'un composant dans le module électronique de la console ou le module de commande électronique de la machine. Contrôler le fonctionnement des boutons (voir page 11) avant de remplacer le module de commande électronique de la machine.*

TEST Nº 6 Test du contacteur de la porte

Établir le mode Tests de diagnostic. Voir page 4. Vérifier l'émission d'un signal sonore lors de chaque manœuvre d'ouverture ou de fermeture de la porte et de l'affichage d'un code alphanumérique sur l'afficheur ("0E", "0g", "1E" ou "2E",etc.).

- → *Si l'une des conditions ci-dessus n'est pas réalisée, ou si l'appareil affiche l'un des codes ci-dessus alors que la porte est* **fermée**, *contrôler le branchement des conducteurs entre le contacteur de la porte et le module de commande électronique de la machine. Pour la position du contacteur, voir la figure 12; voir la page 13 pour l'accès au module de commande électronique de la machine.*
- → *Si les connexions sont en bon état, remplacer le contacteur de la porte et son câblage, et tester de nouveau.*
- → *Si la sécheuse ne peut toujours pas se mettre en marche après le remplacement du contacteur de la porte et de son câblage, remplacer le module de commande électronique de la machine.*

CHECKING FUNCTIONS OF BUTTONS AND ROTARY CYCLE SELECTOR

CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DES BOUTONS ET DU SÉLECTEUR DE PROGRAMME ROTATIF

Checking Functions of Buttons

Before replacing the machine control electronics, check for proper button function as follows:

- Disconnect the power cord from the outlet.
- Disconnect the ribbon cables at P3 and P4 on the machine control electronics (see figure 13 on page 12 for connector locations).

The table at right show the pin locations of P3 and P4 connectors, one side at the board and the other side at the end of the ribbon cable. Insert meter leads into the DISCONNECTED RIBBON CABLE SIDE at the pin locations indicated in the table. Press the associated button and measure resistance.

Button *Bouton*	Digital Meter *Ohmmètre numérique*		Analog Meter *Ohmmètre analogique*	
	+ Lead *Conducteur +*	– Lead *Conducteur –*	– Lead *Conducteur –*	+ Lead *Conducteur +*
Temperature	P3-12	P3-8	P3-12	P3-8
Wrinkle Shield	P3-13	P3-8	P3-13	P3-8
Auto Dry Level	P3-14	P3-7	P3-14	P3-7
More Time	P3-13	P3-7	P3-13	P3-7
Less Time	P3-12	P3-7	P3-12	P3-7
End Of Cycle Signal	P3-12	P4-2	P3-12	P4-2
Start	P3-14	P4-2	P3-14	P4-2
Pause/Cancel	P3-13	P4-2	P3-13	P4-2
Control On	P3-12	P3-9	P3-12	P3-9

NOTE: The meter must be connected with the proper polarity. Analog meter polarities are reversed from digital meter polarities.

- → ***If using a digital readout meter:*** the resistance reading should go from infinity down to about 1 – 3.5 MΩ (megohms). If available, you could use the "diode test" function of a digital meter, which will give a voltage of about .5 – 1.5 Vdc during the test.
- → ***If using an analog readout meter:*** the resistance reading should go from infinity (open circuit) down to about 10 – 40kΩ.

Contrôle du fonctionnement des boutons

Avant de remplacer le module de commande électronique, contrôler le fonctionnement correct des boutons comme suit :

- *Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.*
- *Déconnecter les câbles plats à P3 et P4 sur le module de commande électronique de la machine (voir figure 13, page 12 pour les emplacements des connecteurs).*

Le tableau à gauche montre les emplacements des connecteurs P3 et P4, un coté à la carte et l'autre côté à l'extrémité du câble plat. Introduire les conducteurs de l'ohmmètre dans le CÔTÉ DÉCONNECTÉ DU CÂBLE PLAT aux emplacements des bornes indiqués dans le tableau. Appuyer sur le bouton associé et mesurer la résistance.

NOTE: *Il faut que la polarité de branchement de l'instrument soit respectée. Les polarités sont inversées entre un instrument analogique et un instrument numérique.*

- → ***Lors de l'utilisation d'un ohmmètre numérique :*** *La résistance doit passer de l'infini à environ 1-3,5 MΩ (mégohms). Le cas échéant, on peut utiliser la fonction de test de diode d'un instrument numérique, qui produira une tension d'environ 0,5 à 1,5 VCC durant le test.*
- → ***Lors de l'utilisation d'un ohmmètre analogique :*** *La résistance mesurée doit passer de l'infini (circuit ouvert) à environ 10-40 kΩ.*

Checking the Rotary Cycle Selector

One meter lead is always connected to P1-14.

With a digital meter: the "+" lead is on P1-14.

With an analog meter: the "–" lead is on P1-14.

Using the table at right, check the resistance at each cycle setting while the other lead of the meter is connected to P1-11, P1-10, P1-9, or P1-8.

Cycle Selection *Sélection programme*	Digital Meter + Lead On P1-14 *Ohm. numérique conducteur + sur P1-14*				Analog Meter – Lead On P1-14 *Ohm. analogique conducteur – sur P1-14*			
	P1-11	P1-10	P1-9	P1-8	P1-11	P1-10	P1-9	P1-8
Heavy Duty	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
Timed Dry	3.5MΩ	∞	3.5MΩ	∞	30-40kΩ	∞	10-20kΩ	∞
Touch Up	∞	∞	3.5MΩ	∞	∞	∞	10-20kΩ	∞
Quick Dry	∞	∞	3.5MΩ	1.59MΩ	∞	∞	10-20kΩ	10-20kΩ
Super Delicate	∞	1.58MΩ	∞	290kΩ	∞	10-20kΩ	∞	10-20kΩ
Delicate	3.5MΩ	290kΩ	∞	290kΩ	10-20kΩ	10-20kΩ	∞	10-20kΩ
Casual	3.5MΩ	∞	∞	290kΩ	30-40kΩ	∞	∞	10-20kΩ
Normal	∞	∞	∞	290kΩ	∞	∞	∞	10-20kΩ

Contrôle du sélecteur de programme rotatif

L'un des conducteur de l'ohmmètre est toujours connecté à P1-14.

***Avec un ohmmètre numérique** : le conducteur "+" est sur P1-14.*

***Avec un ohmmètre analogique** : le conducteur "-" est sur P1-14.*

À l'aide du tableau à gauche, contrôler la résistance à chaque réglage de programme pendant que l'autre conducteur de l'ohmmètre est connecté à P1-11, P1-10, P1-9 ou P1-8.



Machine Control Electronics — *Module de commande électronique de la machine*

Figure 13


See Accessing & Removing the Electronic Assemblies to access:
■ Machine Control Electronics
■ Console Electronics and Housing
Voir Accès aux modules électroniques et dépose, pour l'accès à :
■ Module de commande électronique de la machine
■ Module électronique de la console et son carter
See Removing the Back Panel to access:
■ Drum Light Assembly
■ Blower/Motor Assembly
Voir Dépose du panneau arrière pour l'accès à :
■ Lampe du tambour
■ Ventilateur/ moteur
Door Switch
Contacteur de la porte
Heater Assembly
Système de chauffage
See Removing the Toe Panel to access:
■ Moisture Sensors
■ Thermistor
■ Thermal Cut-off
■ Thermostat
■ Heater Assembly
Voir Dépose du panneau de plinthe pour l'accès à :
■ Détecteurs d'humidité
■ Thermistance
■ Coupe-circuit thermique
■ Thermostat
■ Système de chauffage
Moisture Sensor Strips
Rubans du détecteur d'humidité

Component locations — *Positions des composants*

Figure 14

REMOVING THE TOE PANEL

1. Remove two screws below the toe panel.
2. Slide the toe panel down, then pull it out from the bottom. See figure 15.



Pull the toe panel down to clear flanges, then pull panel out.

Laisser descendre le panneau de plinthe pour dégager les rebords, pour pouvoir le retirer.

Figure 15

DÉPOSE DU PANNEAU DE PLINTHE

1. *Ôter les deux vis sous le panneau de plinthe.*
2. *Faire glisser le panneau de plinthe vers le bas puis le retirer. Voir figure 15.*

ACCESSING & REMOVING THE ELECTRONICS ASSEMBLIES

There are two electronic assemblies; the Console Electronics and Housing, and the Machine Control Electronics. See figure 16.


Machine Control Electronics Assembly
Module de commande électronique de la machine
Console Electronics and Housing (inside)
Module électronique de la console et carter (à l'intérieur)
FRONT
AVANT

Locate the electronic assemblies.

Position des modules électroniques.

Figure 16

MODULES ÉLECTRONIQUES ACCÈS ET DÉPOSE

Il y a deux modules électroniques; le module électronique de la console et son carter, et le module de commande électronique de la machine. Voir figure 16.

Accessing the Machine Control Electronics Assembly

1. After locating the machine control electronics, remove the three screws that hold the machine control bracket in place and remove assembly. See figure 17.



Remove assembly from mounting position.

Séparation de la position de montage.

Figure 17

Accès au module de commande électronique de la machine

1. *Après avoir identifié le module de commande électronique de la machine, ôter les trois vis fixant la bride en place, pour pouvoir enlever le module. Voir figure 17.*

2. As you remove the assembly from its mounting position, rotate the assembly up to access the machine control circuit board, and set it on the side panel. See figure 18.



Rotate assembly up to access the machine control circuit board.

Pivotement vers le haut pour l'accès à la carte des circuits.

Figure 18

2. *Alors qu'on enlève le module de sa position de montage, faire pivoter le module vers le haut pour accéder à la carte des circuits; placer le module en appui sur son panneau latéral. Voir figure 18.*

Removing the Machine Control Electronics

Remove all the wire connections to the machine control board. See figure 13, page 12.

There are two plastic legs on each side of the circuit board that fasten it to the mounting bracket. With pliers, squeeze the leg while pulling up until it becomes unlatched from the mounting bracket. Do this at all four plastic legs, then lift the circuit board from mounting bracket.

Accessing the Console Electronics and Housing

1. After locating the machine control electronics, disconnect the ribbon cables that run between the console and the machine control board. Make the disconnection at the machine control side. Remove the two screws that fasten the console assembly to dryer. Then remove the console assembly, sliding it up and off from the front of the machine. See figure 19.



Rotate assembly up to access the machine control circuit board.

Faire pivoter l'ensemble vers le haut pour accéder à la carte des circuits de commande.

Figure 19

Dépose du module de commande électronique de la machine

Débrancher tous les conducteurs sur la carte des circuits. Voir figure 13, page 12.

Sur chaque côté de la carte des circuits, il y a deux pattes de plastique utilisées pour la fixation sur la bride de montage. Serrer l'extrémité de la patte avec une pince tout en tirant pour pouvoir l'extraire de la bride de montage. Effectuer cette opération sur les quatre pattes de plastique, puis séparer la carte des circuits de la bride de montage.

Accès au module électronique de la console et du carter

1. *Après avoir identifié le module de commande électronique de la machine, débrancher le câble plat qui relie la console à la carte des circuits du module de commande - débrancher sur le module de commande électronique de la machine. Enlever les deux vis fixant la console à la sécheuse. Enlever la console (faire glisser vers le haut, par l'avant de la machine). Voir figure 19.*

2. Remove the screws that fasten the console mounting bracket onto the assembly. Lift up and remove the bracket to locate the electronics assembly. See figure 20.


Console Mounting Bracket
Bride de montage de la console
Console Electronics and Housing Assembly
Module électronique de la console et carter

Remove mounting bracket and locate electronics assembly.

Dépose de la bride de montage; identification du module électronique.

Figure 20

2. *Ôter les vis fixant la bride de montage de la console. Soulever et enlever la bride pour pouvoir identifier le module électronique. Voir figure 20.*

3. The console electronics and housing assembly is held to the decorative piece by seven plastic latches. See figure 21.



Locate seven plastic latches. *Position des sept pattes de plastique.*

Figure 21

3. *Sept pattes de plastique assurent la fixation du module électronique de la console et de son carter sur le panneau décoratif. Voir figure 21.*

Unlatch them gently with a screw driver while pulling the electronics housing assembly out. See figure 22.



Unlatch gently with screwdriver. *Dégager doucement les pattes avec un tournevis.*

Figure 22

Dégager doucement les pattes de plastique avec un tournevis tout en tirant pour dégager le carter du module électronique. Voir figure 22.

5. Gently pull the console electronics housing away from the decorative piece. See figure 23.



Gently pull console housing away from decorative piece. *Séparer doucement le carter du module électronique de la console et du panneau décoratif.*

Figure 23

5. *Séparer doucement le carter du module électronique de la console et du panneau décoratif. Voir figure 23.*

REMOVING THE BACK PANEL

After removing the top panel, remove the cover plate. Then remove ten screws from the back panel, plus two screws on the back panel top edge, which connect the back panel to the side panel top edges. See figure 24.



Remove 12 screws. *Ôter 12 vis.*

Figure 24

DÉPOSE DU PANNEAU ARRIÈRE

Après la dépose de la table, ôter le couvercle. Enlever ensuite les dix vis du panneau arrière et deux vis sur le bord supérieur du panneau arrière, fixant le panneau arrière au sommet des panneaux latéraux. Voir figure 24.

MANUFACTURED UNDER ONE OR MORE OF THE FOLLOWING CANADIAN PATENTS:

FABRIQUÉ SOUS UN OU PLUSIEURS DES BREVETS CANADIENS SUIVANTS :

1173132	1274865	1315539
1176841	1292358	1322845
1273387	1297289	2005604